



HXC 3000 C5

PORTABLE POWER

GROUPE ELECTROGENE Gamme INTENS

AVANTAGES PRODUIT

Groupe garanti 3 ans
Moteur professionnel HONDA
Matériel robuste et performant

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme INTENS

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.



HXC 3000 C5

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	INTENS
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	2,7
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	3,1
Conso. 75% (L/h)	1,3
Autonomie 75% (h)	2,4
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	98
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	84
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Réf. moteur	GX200_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	196
Capacité huile (l)	0,6

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	59
Largeur (cm)	46
Hauteur (cm)	43
Poids Net (kg)	41

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	60,5
Largeur (cm)	46
Hauteur (cm)	44
Poids (kg)	43
Type de palette	140/110
Nombre de cartons par palette	15
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	145
Poids de Palette conditionnée (kg)	661

ACCESSOIRES LIVRES

Entonnoir
Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS

R01	Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel
R05M	R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation
R06	R06 - Kit brouette pour HX 3000 / HXC 3000 ; Roues increvable Ø 187 mm
RBH1	RBH1 - Carton de 24 bidons d'huile 1L (15W40) pour INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
RBH0-5	RBH0-5 - Carton de 24 bidons d'huile 0,5L (15W40) pour INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
RHO	RHO - Housse de protection pour HX 3000 / PERFORM 3000 – 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78 ; Dimensions : 70 x 45 x 50 cm
RPM	RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
RPQ	RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur
RKD1	RKD1 - Kit de 2 adaptateurs différentiels amovibles pour prises domestiques 16A
3499231920831	GSC - Generator Smart Care : Boitier bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes